➢ Prüfgeräte für Elektrotechnik

3-Phasen-Drehfeld/Motor-Drehrichtungsanzeiger

- Sicherheit: IEC-1010-1; EN 61010-1, Installations-Kategorie II
- EMV: EN 50081-1; EN 50082-1
- handliches und unentbehrliches Kombigerät für den Einsatz in der Elektromontage
- zur Bestimmung der Drehrichtung von abgeschalteten bzw. nicht angeschlossenen Motoren und die Bestimmung von Drehstromnetzen
- elektronische 3-Phasen-Messung sowie Prüfung von Phasenausfällen

Technische Daten

Eingangsspannung	100...600 V AC (max. 3 Minuten bei Spannungen über 500 V)
Frequenzbereich	45...70 Hz
Meßschaltung	elektronisch
Betriebstemperaturbereich	0...50° C bei max. 90 % RH
Lagertermperaturbereich	-20...+60° C bei max. 90 % RH
Spannungsversorgung	V Blockbatterie (006 P oder gleichwertige) ca.
Leistungsaufnahme	14 mA für Motordrehrichtungsmesser; ca. 7 mA pro Phase für Drehfeldanzeige
Abmessungen (B x H x T)	72 x 153 x 35 mm
Gewicht	182 g (ohne Batterie)
Zubehör	Prüfkabelsatz, 9 V-Batterie, Bereitschaftstasche, Bedienungsanleitung

Bestell-Nr. P 3000PMRT